



功能 FUNCTIONS

Intelligent CPU control 智能微处理器控制

Auto restart while AC is recovering 市电恢复UPS 自动启动

Boost and buck AVR for voltage stabilization 自动调节市电升压、降压、稳定电压输出

Cold start function | 冷启动功能

Off-mode charging | 关机充电

Optional USB or RJ45 port. 可选择 USB 或者RJ-45 接口

Offering LCD panel for selection, multi-color panel. 可选择 LCD 面板，多种颜色的面板

The UPS has mute function when the UPS in battery mode.

The LCD display can be off when the UPS in AC/ Battery mode. 一键消音，一键关闭LCD背光

MODEL	AR650	AR850	AR1000
Capacity容量	650VA/360W	850VA/480W	1000VA/600W
INPUT 输入			
Voltage 电压	110V/120 VAC or 220/230/240 VAC		
Voltage range电压范围	81-145VAC or 145-275VAC		
Frequency 频率	60/50 Hz(Auto sensing自动识别)		
OUTPUT 输出			
Voltage 电压	110/120 VAC or 220/230/240 VAC		
Voltage range电压范围	±10%		
Frequency range(battery mode) 频率范围(电池模式)	60/50±1Hz		
Transfer time转换时间	4-6ms		
Wave form(battery mode) 波形(电池模式)	Simulated sine wave模拟正弦波		
BATTERY 电池			
Battery model & Quantity 电池的型号和数量	12V/7AHx1	12V/9AHx1	12V/9AHx1
Charge time 充电时间	8 hours recover to 90% capacity8小时恢复到90%容量		
PROTECTION 保护			
Full protection 全面保护	Discharge, Short circuit and overload protection 深度放电，短路及过载保护		
INDICATORS指示			
LCD display LCD 显示	AC mode, Battery mode, Load level, Battery level, Input voltage, Output voltage, Overload and low battery 市电模式，电池模式，负载大小，电池容量，输入电压，输出电压，过载及低电量		
ALARM 警告			
Battery mode 电池模式	Sounding every 4 seconds 每4秒响一声		
Low battery 低电量	Sounding every second 每秒响一声		
Overload 过载	Sounding every second 每秒响一声		
Fault 故障	Continuously sounding 连续鸣响/LCD有故障代码		
INTERFACE 控制管理			
RJ45/ USB 5V(2A)	Support windows XP/Vista, Windows 7/8, Linux, Unix, and MAC		
ENVIRONMENT使用环境			
Humidity 湿度与温度	0-90% RH @ 0-40C (Non-condensing) 0-90%湿度且0-40℃温度		
Noise Level 噪音	Less than 40dB 小于 40dB		
Dimension(mm) 尺寸(mm)	115*115*40		
N.W.(kg) 净重(kg)	5.8	6	6